

M2A-NOTUS

Motor-Kit



CM230

M2B-NOTUS

Motor-Kit



LM230

Beschreibung

Der Motor-Kit M2A zur nachträglichen Aufrüstung der kleinen NOTUS-S.....M0 (siehe Tabelle unten).

Beschreibung

Der Motor-Kit M2B zur nachträglichen Aufrüstung der großen NOTUS-S.....M0 (siehe Tabelle unten).

Technische Daten

Stromversorgung: AC 230 V
 Ansteuerung: AC 230 V für 2-Punkt Positionierung
 Leistungsaufnahme: 2 VA
 Schutzklasse: IP54

Technische Daten

Stromversorgung: AC 230 V
 Ansteuerung: AC 230 V für 2-Punkt Positionierung
 Leistungsaufnahme: 4 VA
 Schutzklasse: IP54

Tab. 4: Abmessungen des NOTUS-S und die dazu passenden Motor-Kit M2A / M2B

		H (mm)							
		100	150	200	250	300	400	500	600
B (mm)	200	M2A	-	M2A	-	-	-	-	-
	300	M2A	M2A	M2B	-	-	-	-	-
	400	-	-	M2B	M2B	M2B	M2B	-	-
	500	-	-	M2B	M2B	M2B	M2B	-	-
	600	-	-	M2B	M2B	M2B	M2B	-	-

Gewicht

Das Gewicht des Motor-Kit M2A-NOTUS beträgt 0,4 kg.

Gewicht

Das Gewicht des Motor-Kit M2B-NOTUS beträgt 0,7 kg.

Bestell-Code

M2A-NOTUS

Bestell-Code

M2B-NOTUS