



E-CABLE2-USB

Konverterar RS485 till USB

Omvandlare RS485/USB för kommunikation mellan reglercentral och dator

- Enkel att använda
- Kompakt design

E-CABLE2-USB används för enkel och snabb kommunikation mellan reglercentral och dator. Omvandlaren konverterar mellan USB och RS485 och är mycket enkel att använda

Tillämpningar

Enheten är i huvudsak avsedd för test- och installations-syften. Den ansluts mellan datorns USB-port och någon av Systemairs kommunicerbara produkter, t.ex. Corrigo E, EXOcompact, EXOflex eller Regio.

- Färdig för direkt inkoppling

Installation och omkoppling

Omvandlaren kräver en drivrutin som går att hämta från Internet.

E-CABLE2-USB levereras med monterad plint för direkt inkoppling till EXOcompact/Corrigo E.

Plintkonfiguration

Orange - Data + (B)
Gul - Data - (A)
Svart - GND (N)

Tekniska data

Kabellängd 1,8 m
Överföringshastighet upp till 3 Mbaud
USB-version 2.0
Lagringstemperatur -40...+50°C
Stödda operativsystem Windows XP (32, 64bit), Vista (32, 64bit), Windows 7 (32, 64bit), Linux 2.4 och uppåt, Max OS 8/9, OS-X
Arbetstemperatur -40...+85°C



EMC emissions- och immunitetsstandard: Produkten uppfyller kraven för FCC och i EMC-direktivet 2004/108/EG genom produktstandard EN 61000-6-1 och EN 61000-6-3.
RoHS: Produkten uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU.

Produktdokumentation

Dokument	Typ
E-CABLE2-USB_inst_en_sv_de_fr	Instruktion med detaljerad information för att komma igång med E-CABLE2-USB